ANEXO A. Valores por defecto en comandos de configuración

A continuación se muestran varios valores por defecto a usar en versiones de protocolo 2.x en los comandos de configuración.

Modificación de la configuración general (CFG)

Este comando sirve para modificar la configuración general del controlador.

	Valor	Descripción	Defecto	Uso frecuente (*)
Inicio transmisión	*<STX>*	*Ascii 2*		
Comando	*CFG*			
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Numero cabezales	Numérico	(1 a 4)	1	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Modo impresión	Carácter	C=fotocélulas T=Timer interno E=encoder	T	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Velocidad impresión	Numérico	cm por minuto	2000	X
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Impulsos encoder	Numérico		1	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Diámetro rueda	Numérico		10	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Cabezal con Damper	Carácter	(S/N)	S	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Bajo consumo	Carácter	(S/N)	N	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Checksum	*2 caracteres*			
Fin transmisión	*<ETX>*	*Ascii 3*		

(*) Uso que puede remitirse únicamente al momento de instalación

V.L. Limitronic , S.L.
Calle Alcora 260, 12550 Almazora, Castellón, Spain
Teléfono: (+34) 902 327 328 Fax: (+34) 902 329 330
Internet: www.limitronic.com e-Mail: info@limitronic.com

Modificar la configuración de un cabezal (CFC)

Este comando sirve para modificar la configuración de cada cabezal instalado.

	Valor	Descripción	Defecto	Uso frecuente
Inicio transmisión	*<STX>*	*Ascii 2*		
Comando	*CFC*			
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Numero del cabezal	Numérico	(1 a 4)	1	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Sentido impresión	Carácter	D=hacia derecha I=hacia izquierda	D	X
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Modelo cabezal	Numérico	128, 256, 512 o 580	580	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Retardo impresión	Numérico		0	X
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Separación cab.256	Numérico		76	
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Invertido si o no	Carácter	S=impresión invertida N=impresión normal	S	X
Separador	*#*	*Ascii 35*		
Checksum	*2 caracteres*			
Fin transmisión	*<ETX>*	*Ascii 3*		

(*) Uso que puede remitirse únicamente al momento de instalación